

SK 14 - Złącze zaciskowe ekranu

3025176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025176>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze ekranu, do połączenia ekranu z szynami zbiorczymi, opór przejścia < 1 mΩ



Korzyści

- Łatwa obsługa
- Sprężynujące elementy dociskowe o dużej powierzchni
- Możliwość montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej
- Śruba radełkowana
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.

SK 14 - Złącze zaciskowe ekranu



3025176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025176>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze ekranów
Raster	17 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 W
Rezystancja przejścia	< 0,001 Ω

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	0,8 ... 0,8 Nm

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3 mm ... 14 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 14 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 14 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Montaż

Sposób montażu	Szyna zbiorcza N
----------------	------------------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl